

# TECNO®



## ALIMENTATORE 500W BIG FAN BULK

Modello TC 500W-BF

BARCODE:



### SCHEDA TECNICA

|   |               |
|---|---------------|
| Modello   | Double Core   |
| Potenza   | 500W          |
| Connettori sata   | 3             |
| Connettori Ide- Molex                                     | 1             |
| Connettore alimentazione standard 12V MB 20/24 (20+4 pin) | 1             |
| Connettore motherboard 4 pin 12v                          | 1             |
| Rumorosità  | 15db - 29.2db |
| Ventola di Raffreddamento da 12 cm                        | 1             |
| Standard  | Atx 2.3       |
| Protezione da sovratensioni, sovraccarico e cortocircuito | si            |
| Interruttore di accensione                                | 1             |
| Certificazioni CE - RoHS                                  | si            |
| Cavo di Alimentazione                                     | 1             |



|   |                               |         |           |      |               |       |
|---|-------------------------------|---------|-----------|------|---------------|-------|
|   | <b>TECNO®</b>                 |         |           |      |               |       |
|   | <b>SWITCHING POWER SUPPLY</b> |         |           |      |               |       |
| AC INPUT  | VOLTAGE                       | CURRENT | FREQUENCY |      |               |       |
|   | 230Vac                        | 6A Max  | 50HZ      |      |               |       |
| MAX DC OUTPUT   | +3. 3V                        | +5V     | +12V      | -12V | -5V           | +5VSB |
|   | 20A                           | 24A     | 25A       | 0.5A | 0.6A          | 2.5A  |
| <b>+5V+3.3V COMBINED LOAD 230W MAX POWER500W</b>  |                               |         |           |      |               |       |
| <b>ATTENZIONE:</b><br>Pericolo di shock elettrico, non rimuovere la copertura<br>Non rimuovere o modificare i componenti, tenere fuori dalla portata dei bambini. |                               |         |           |      |               |       |
|   |                               |         |           |      | MADE IN CHINA |       |
|   |                               |         |           |      | ISO9001:2000  |       |
|   |                               |         |           |      |               |       |
| Prodotto importato e distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNO  |                               |         |           |      |               |       |

## Condizioni di Garanzia

Tutta la gamma dei prodotti TECNO è coperta da una garanzia di 24 Mesi .  
Per le batterie la garanzia è di 6 mesi

La Garanzia può essere effettuata o consegnando il prodotto difettoso al vostro Rivenditore/Distributore , oppure utilizzando l'apposita area del nostro sito (RMA- GARANZIA) con formula diretta.  
L'utente finale può usufruire della garanzia diretta , previo invio del prodotto difettoso presso il nostro laboratorio e provvedendo poi al ritiro dello stesso a proprie spese.

Per preservare la garanzia il prodotto deve preservare le seguenti caratteristiche:

- Assenza di manomissione del prodotto e del sigillo di garanzia
- Uso improprio del prodotto come sovralimentazione del dispositivo
- Danni causati dall'Utilizzatore o da agenti esterni , quali corto circuito , incendio , allagamenti ed altro.
- La TECNO non si assume nessuna responsabilità nel caso di danni a cose o persone dovute alla non osservanza dei sopracitati punti.

Nel caso di domande o delucidazioni tecniche , potete inviare una mail al seguente indirizzo: [garanziatecno@libero.it](mailto:garanziatecno@libero.it)

# TECNO®

*Sempre attenti all'ambiente e alla vostra sicurezza!!!!*

### EC – Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Essenziali Della Direttiva Europea 1999/5/EC

Con la presente, la TECNO s.r.l. con sede a Napoli (ITALIA) dichiara che questo prodotto a Marchio TECNO è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Nel caso in cui fosse necessario consultare la dichiarazione di conformità CE è possibile rivolgersi a TECNO s.r.l. Via San Giusto s.n.c. Pomigliano d'Arco ,Napoli Italia Tel +39-0818444356. Fornendo modello del prodotto sarà possibile ottenere la dichiarazione completa. Tale dichiarazione può essere richiesta inviando un e-mail all'indirizzo [info@tecnoaccessori.net](mailto:info@tecnoaccessori.net)

### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

**Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,2001/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"**

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti .L'utente dovrà ,pertanto,conferire l'apparecchiatura GIUNTA a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici , oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente , in ragione al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente , in ragione di uno a uno.L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio , al trattamento e allo smaltimento ambientale compattibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente, sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui D.Lgs.n.22/1997 (art 50 e seguenti del D.Lgs:n 22/1997), e nonché a sanzioni Penali



Made In P.R.C Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNO